

Ampolleta Led Inteligente WIFI

SKU AM203007547

Paso 1

Instación de la ampolleta:
Instale la ampolleta y encienda el interruptor de la fuente de alimentación.



Nota

1. Cuando instale la ampolleta asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada.

2. No usar en luminarias con atenuador de luz. Hacerlo puede dañar el producto.

3. No use en ambiente húmedo.

4. No se recomienda el uso en una pantalla en forma de barril sellada o estrecha, para evitar una mala recepción de señal y problemas de ventilación.

Paso 2

Descargue la aplicación:
Descargue la aplicación móvil "Tuya Smart" desde la App Store o Google play.

Paso 3


Ejecute la aplicación:
Inicie la aplicación y siga las instrucciones en la aplicación.

Asegúrese que la red Wi-Fi esté disponible y pueda acceder a internet normalmente.


Restaura la configuración de fábrica

Use el interruptor de fuente de alimentación a encender y apagar la lámpara continuamente 5 veces (2 segundos de encendido 2 segundos de apagado cada vez). La ampolleta comenzará a parpadear, estará en modo de enlace, eso significa que la ampolleta se ha reiniciado.

Para mayor información visite www.byp.cl y busque el código AM203007547



Cambia entre la temperatura entre 2700°K y 6500°K.



Cambia el color de tu ampolleta RGB.



ON/OFF - Dimeable, desde cualquier lugar de tu casa con la app.




Programa el encendido y apagado de tu ampolleta o grupos.



Función de Temporizador para establecer temporizadores de cuenta regresiva en encendido / apagado para ampolleta individual o grupos.



Controla la ampolleta de manera individual o crea grupos para controlar en simultaneo.



Escenas seleccionables conforme a las preferencias decada usuario.

5W

400 lm

220-240V

120°

25mil horas

Base GU10



¡CONECTIVIDAD DONDE QUIERA QUE VAYAS!



Descarga la APP Smart Life

